

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

새로운 기능

버전 3.00






펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

목차

GFX 50S 펌웨어 버전 3.00에서는 아래 나열된 기능이 추가됩니다. 이전 버전에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	GFX 50S 	참조 	버전
1	 초점 BKT 항목이 드라이브 모드에 추가되었습니다.	7, 81	1	3.00
2	초점 BKT 항목이 촬영 메뉴의  촬영 설정에 추가되었습니다.	106	2	3.00
3	35mm 형식 모드 항목이 촬영 메뉴의  촬영 설정 > 마운트 어댑터 설정에 추가되었습니다.	111	3	3.00


추가 사항

다음과 같은 기능이 추가되었습니다.

GFX 50S 사용 설명서: 7

드라이브 버튼

드라이브 버튼을 누르면 다음과 같은 드라이브 모드 옵션이 표시됩니다.



모드		모드	
정지 화상 (단일 프레임)	40	다이내믹레인지BKT (다이내믹 레인지 브라케팅)	81
연사 (연사 모드)	82	초점 BKT (초점 브라케팅)	—
자동노출BKT (노출 브라케팅)	80	다중 노출	83
ISO감도 BKT (감도 브라케팅)	80	동영상	46
필름시뮬레이션BKT (필름 시뮬레이션 브라케팅)	80		
화이트밸런스 BKT (화이트밸런스 브라케팅)	81		

GFX 50S 사용 설명서: 81

초점 BKT

셔터 버튼을 누를 때마다 카메라는 매 촬영 컷마다 다양한 초점으로 사진을 촬영합니다. **촬영 설정 > 초점 BKT**를 사용하여 촬영 매수, 매 촬영 시 초점 변화량 및 촬영 간격을 선택할 수 있습니다.

초점 BKT


초점 브라케팅 설정을 조정합니다.

옵션	설명
프레임	촬영 컷 수를 선택합니다.
단계	매 촬영 컷마다 초점 변화량을 선택합니다.
간격	촬영 간격을 선택합니다.

 초점 BKT 설정을 기능 버튼(📖 162, 182)에 지정할 수도 있습니다.

35mm 형식 모드

촬영 메뉴의 **촬영 설정 > 마운트 어댑터 설정 > 35mm 형식 모드**를 활성화하면 화면 각도가 35mm로 설정됩니다. 변경 사항이 화면에 반영됩니다.



옵션	설명
ON	화면 각도가 35mm로 설정됩니다. 변경 사항이 화면에 반영됩니다.
OFF	35mm 형식 모드가 비활성화되었습니다.
AUTO	자동 감지 기능을 지원하는 마운트 어댑터를 장착하면 35mm 형식 모드가 자동으로 활성화됩니다.

설정 메뉴(19, 158)의 화면 설정 > 사용자 설정 표시 항목에는 **35mm 형식 모드** 아이콘을 표시하기 위한 옵션(기본적으로 활성화)이 있습니다.

촬영 메뉴의 **이미지 품질 설정 > 이미지 크기** 항목은 **3:2**로 고정됩니다.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

