Windows Server® 2008 R2 に[プリンターの追加]からプリンタードライバーをインストールする方法について 説明します。

1) 弊社ダウンロードページより対象機種のファイルを入手します。

本資料では C:¥Temp にダウンロードします。

📙 Temp					١×
G → □ → □ → □ → □ → □ → □ → □ → □ →					2
整理 マ ライブラリに追加 マ 共有 マ 新しいフォルダー 闘 マ 🛄 🧃					2
👉 お気に入り	名前 🔺	更新日時	種類	サイズ	
↓ ダウンロード ■ デスクトップ	🚽 fxap4c5575plw13051nwxp6fja.exe	2013/08/09 11:59	アプリケーション	15,144 KB	

2) ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。

解凍時、使用許諾に関する画面が表示されます。[はい]ボタンをクリックすると解凍を続行します。 ダウンロードしたファイルによっては本画面が表示されない場合もあります。

Driver Package	X
使用許諾条件について 本ソフトウェアの使用については、同梱のReadme内の使用許諾条件をご一読の上、ご同 意いただいた場合のみ、ご使用になれます。 ご同意いただけない場合は、ご使用の中止、並びに該当ファイルの削除をお願いします。	
<u>(北い(文)</u> いいえ( <u>N</u> )	

解凍先はダウンロードファイルを保存した場所となります。

<u>]</u> Temp				
G → J + コンピューター + ローカル ディスク (C) + Temp +      Fempの検索     Tempの検索     G → J + コンピューター + ローカル ディスク (C) + Temp +      Fempの検索     Fempの検索     Fempの検索     Fempの検索     Fempの検索     Fempの Femp +      Fempの Femp +      Femp +				
整理 マーライブラリに追加 マ	・ 共有 ▼ 新しいフォルダー			::: • 🔟 📀
👉 お気に入り	名前 🔺	更新日時	種類	サイズ
▲ ジスペン くう ■ ダウンロード ■ デスクトップ	📙 fxap4c5575plw13051nwxp6fja 🤜 fxap4c5575plw13051nwxp6fja.exe	2013/08/09 13:57 2013/08/09 11:59	ファイル フォルダー アプリケーション	15,144 KB

3) 自動的にドライバーインストールツール画面が表示されます。本説明は[プリンターの追加]よりインストー ルするため、[キャンセル]ボタンをクリックしドライバーインストールツールを終了します。

🎒 ドライバーインストールツール	- セットアップ方法	の選択	x
	セットアップ方法の選択 いずれかのボタンを選択してください。		
		<b>標準セットアップ (A)</b> LPR(TCP/IP)プリンターを自動検索し、1回の操作で複数のプ リンター/ファクスをセットアップすることができます。	
		<b>カスタムセットアップ(C)</b> LPR(TCP/IP)/SMBプリンター、NT/NetWare共有プリンター、 パラレル/シリアルボートを指定してインストールすることができま す。1回の1操作で1台のプリンター/ファクスをセットアップします。	
ATT		<b>プリンタードライバーの更新(U)</b> すでにインストールされているプリンタードライバーを、最新のバー ジョンに更新します。 USBで接続する場合(t/F)	
	< 戻る(B)		

4) [スタート]ボタン を選択後、 [デバイスとプリンター]を選択します。



5) [デバイスとプリンター]フォルダーが表示されます。[プリンターの追加]を選択します。

<b>ぁデバイスとプリン</b> :	9-		J۲
	• すべてのコントロール パネル項目 • デバイスとプリンター 🛛 🛛 🗸 😰	デバイスとプリンターの検索	2
デバイスの追加	プリンターの追加	<b>-</b> (	?
▲ プリンターと FAX Microsoft XPE Document Write	5 (1)		_

6) [プリンターの追加]画面が表示されます。[管理者としてローカルプリンターまたはネットワークプリンター を追加する]を選択します。

🧈 ブリンターの追加			
🕝 🖶 プリンターの追加			
オプションを選択してください			
管理者としてローカル ブリンターまたはネットワーク ブリンターを追加する(A) ブリンターの追加ウィザードを管理者として開く場合はこのオブションを使用してください。			
→ ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します(W) コンピューターがスットワークに接続されているか、または Bluetooth プリンターかワイヤレス プリンターがオンになっ いることを確認してください。	5		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.11		

7) インストールするプリンターの種類を選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

🚜 プリンターの追加	X
🌍 🖶 ர்ப்பத்-லம்ம	
インストールするプリンターの種類の選択	
● ローカル プリンターを追加します(L) USB プリンターがない場合のみこのオプションを使用してください (USB プリンターはプラヴ インされたとき) にインストールされます)。	2自動的
→ ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します(型) コンピューターがネットワークに接続されているか、または Bluetooth プリンターかワイヤレス プリンターがオ いることを確認してください。	лсъэт
	キャンセル
<ul> <li>) 使用するポートを選択後、[次へ]ボタンをクリックし</li> </ul>	ます。

バプリンターと情報を交換できるようになります。	
LPT1: (ブリンター ポート)	
Local Port	
t	がプリンターと情報を交換できるようになります。 <mark>LPT1: (プリンター ポート)</mark> Local Port

9) [ディスク使用]ボタンをクリックします。

🧈 プリンターの追加 🔀				
$\bigcirc$	🖶 プリンタ	டலம்		
	プリンター   	<b>ドライバーのインストール</b> 一覧からプリンターを選択してください。他のモデルを表示する(こは、[Windows Update] をクリックしてください。 インストール CD からドライバーをインストールする(こは、[ディスク使用] をクリックしてください。		
製造元 Brother Canon Casio Epson		プリンター Brother DCP-116C Brother DCP-117C Brother DCP-128C Brother DCP-129C		
	ල ටෙග!∺ <u>1571/</u>	ライバーはデジタル署名されています。 Windows Update(W) ディスが使用(H)		
		次へ(N) キャンセル		

10) [製造元のファイルのコピー元]に参照先を入力し[OK]ボタンをクリックします。



参照先の確認方法は次の通りです。

解凍先のフォルダーの場所(c:¥Temp)を表示し右上テキストボックスに".inf"と入力すると検索を開始します。 保存場所は[検索結果]画面に記載されます。

🎾 .inf - 検索場所: Temp		
Goov P → 検索場所: Temp 、	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.inf
整理 🔻 🧾 開く 🔻 検索条件	を保存の印刷	1 - 1 0
☆ お気に入り ● ダウンロード ■ デスクトップ	FXLKNJL[inf] C¥Temp¥fxap4c5575plw13051nwxp6fja¥cswnd¥ART_EX¥x64	更新日時: 2018/04/03 15:32 サイズ: 17.0 KB

11) インストール対象のプリンタードライバーを選択後、[次へ]ボタンをクリックします

よう.	リンターの追加	×
Θ	🖶 プリンターの追加	
	プリンタードライバーのインストール         ・「覧からプリンターを選択してください。他のモデルを表示する(こは、[Windows Update] をクリックしてください。         インストール CD からドライバーをインストールする(こは、[ディスク使用] をクリックしてください。	
	プリンター 「FX ApeosPort-IV C2275 「FX ApeosPort-IV C3375 「FX ApeosPort-IV C4475 「FX ApeosPort-IV C5575	
	<ul> <li>このドライバー(こは、Authenticode(tm) 署名があります。 Windows Update(W) ディスク使用(出)</li> <li>ドライバーの署名が重要な理由</li> </ul>	
	<u>次へ(N)</u> キャンセル	

12) 必要に応じて[プリンタ名]を変更し[次へ]ボタンをクリックします。

🦪 プリンターの追加		×
Ġ 🖶 プリンターの追加		
プリンター名を入力して	- (ださい	
プリンター名(P):	FX ApeosPort-IV C5575	
このプリンターに FX Ap	eosPort-IV C5575 ドライバーがインストールされます。	
		次へ(1) キャンセル

13) インストールの続行を確認するための画面が表示される場合がありますが、機能上問題ありません。この場合[インストール]ボタンをクリックしインストールを続行します。

📻 Windows セキュリティ	×
<b>このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?</b> 名前: Fuji Xerox プリンター 発行元: Fuji Xerox Co., Ltd.	
<ul> <li>「Fuji Xerox Co, Ltd."からのソフトウェアを常に信頼する</li> <li>(A)</li> </ul>	ベストールしない(N)
信頼する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインストールしてくださ ウェアを判断する方法	い。安全にインストールできるデバイス ソフト

14) [プリンター共有]の設定を選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

ようり	🧈 プリンターの追加 🤰 💈			
	🚽 プリンターの追加			
	プリンター共有			
	このプリンターを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名 前を入力してください。 共有名はほかのネットワーク ユーザーによって参照されます。			
	◎ このプリンターを共有し	/su( <u>0)</u>		
	○ このプリンターを共有し	って、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする( <u>ら</u> )		
	共有名( <u>日</u> ):		1	
	場所( <u>L</u> ):		1	
	コメント <u>(C</u> ):		1	
		次へ(11) キャンセル		

15) テストページを印刷するには、プリンター本体に用紙をセットした上で [テストページの印刷]ボタンをクリ ックします。 [完了]ボタンをクリックします。

<i>剥</i> プリンターの追加		
💮 🖶 プリンターの追加		
FX ApeosPort-IV C5575 が正しく追加されました		
プリンターが正しく動作していることを確認したり、プリンターのトラブルシューティング情報を表示したりするには、テスト ペ ージを印刷してください。 「テスト ページの印刷(P)		
売了(E) キャンセル		

16) インストールを完了すると、プリンタフォルダにアイコンが表示されます。

